Адрес установки оборудования:_____

Описание зарядного устройства для автомобиля:

Марка изделия Pandora Aero 160

Заводской номер_____

Название организации, полный адрес и печать установщика_____

_____

Подпись_____/_____/

Расшифровка подписи

Работу принял_____/_____/

Расшифровка подписи

Дата «____»_____20____г.

6. Свидетельство о приемке

Зарядная станция Pandora Aero 160 соответствует техническим условиям ТУ 27.12.31.000-501-89696454-2022 и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер_____

Дата выпуска_____

Подпись лиц, ответственных за приемку_____

М.П.

Упаковщик_____

Подпись (личное клеймо)_____

7. Гарантийный талон

Модель Pandora Aero 160

Заводской номер_____

Дата покупки «____» _____ 20____г.

Штамп предприятия торговли (монтажной организации)_____

Подпись продавца_____

ООО «НПО «Телеметрия» 248001, Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20а
Тел.: +7 (4842) 79-38-97 | e-mail: info@alarmtrade.ru | pandora-ev.ru

v 1.0

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Зарядная станция постоянного тока для электромобилей Pandora Aero 160 (GB/T / CCS Combo 2)

1. Основные сведения



Зарядная станция **Pandora Aero 160** предназначена для зарядки тяговых батарей подзаряжаемых гибридов и электромобилей постоянным и переменным током. Устройство с функцией одновременного заряда двух электромобилей выпущено в модификации с типом кабельной сборки, поддерживающей стандарт GB/T и CCS Combo 2. Станция предназначена для монтажа на открытых площадках и в хорошо проветриваемых помещениях. По безопасности и электромагнитной совместимости станция соответствует: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», раздел 7 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний», раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах.

2. Комплект поставки

Станция для зарядки электромобилей	1
Паспорт изделия	1
Ключи от станции	2
Комплект крепежа	1
NFC-карта	5

3. Технические характеристики

Входные:	
Тип подключения	3P+N+PE
Схема системы заземления	TN-S, TN-C-S, TT
Входное напряжение	400В ± 10%
Частота питания	50 Гц
Входной ток	250А
Мощность потребления в дежурном режиме	≤0,05 кВт
Мощность (максимальная)	160 кВт

Выходные:	
Выходная мощность	160 кВт
Выходной ток	460 А
Выходное напряжение	до 1000 В
Точность выходного тока	≤0.1%
Эффективность	≥96%
Коэффициент мощности	≥0,99
Интерфейсы:	
4G LTE модем с установленной sim-картой	+
Наличие диагностического канала связи с сервером	+
Ethernet порт	+
RFID	+
RS485 подключение внешнего счетчика для балансировки нагрузки	опция
Функционал:	
Одновременный заряд трех автомобилей	DC+DC
Специальная конструкция подвеса кабельной сборки с облегчённым подключение к автомобилю	+
Инновационная система отвода тепла с рециркуляцией воздуха через алюминиевые профили и пониженным уровнем шума	+
Дисплей LCD 10,1”	+
Светодиодная индикация	+
Мобильное приложение	опция
Встроенная система оплаты	опция
Встроенный АС счетчик	-
Встроенный прибор учёта электроэнергии постоянного тока	+
Кнопка аварийной остановки	+
Коннектор с кабелем 7 метра на выбор 2 шт.	GB/T; CCS (COMBO2); CHAdeMO; TESLA (US)
Протоколы	OCPP 1.6
Автоматический контроль параметров безопасности и расширенная внутренняя диагностика	+
Управление ЭКО режимами и режимами отложенной зарядки	+
Обесточивание коннектора после завершения сессии	+
Защита от перегрева (внутренний датчик температуры и влажности)	+
Защита от пропадания напряжения по фазам	+
Защита от повышенных и пониженных значений напряжения и тока	+
Защита от короткого замыкания	+
Защита от токов утечек (УЗО), диф. автомат	+

Интеллектуальная система непрерывного мониторинга сопротивления изоляции (PoMiMo)	+
Защита от импульсных перенапряжений	+
Внешнее исполнение:	
Размеры без кабелей В х Ш х Г	2361 х 1182 х 874 мм
Диапазон рабочих температур	-40…+50 °С
Защита	IP 65
Скрытое расположение крепежных элементов	+
Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием	+
Модульное расположение компонентов	+
Вес	≤200 кг

4. Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии производителя

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления, но не более 5000 часов работы в режиме заряда автомобиля.
Изготовитель гарантирует нормальную работу зарядного устройства **Pandora Aero 160** требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирования, указанных в руководстве по эксплуатации.
Хранение продукции производить в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.
Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовителя составные части устройства и системы подлежат замене или ремонту. Работа по монтажу/демонтажу компонентов производится силами монтажной организации (организации, осуществляющей монтаж и комплексное обслуживание).
Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- по истечении гарантийного срока эксплуатации;
- при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных деталей зарядного устройства после момента продажи, включая воздействие огня, аварии, попадания внутрь агрессивных жидкостей и воды, небрежного обращения;
- при наличии повреждений в результате неправильной настройки или регулировки;
- при замене составных устройств станции на устройства, не рекомендованные производителем;
- если отсутствуют заполненные должным образом свидетельство установки или гарантийный талон.
Ремонт и обслуживание зарядной станции с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком/установщиком и потребителем.
Рекомендуем требовать заполнения свидетельства установки и гарантийного талона работником, производившим монтаж устройства, т.к. эти документы могут понадобиться при обращении в службу поддержки.

5. Свидетельство об установке оборудования

Я, нижеподписавшийся,
Должность, Ф.И.О._____
Степень допуска по электробезопасности (указать серию/номер подтверждающего документа)
_____,
удостоверяю, что установка зарядной станции, описанная ниже, была произведена мною согласно инструкциям по установке, предоставленным изготовителем оборудования.